



No	接続	備考
8	エミッタ (トランジスタ) 電線色: 灰色	
7	コレクタ (トランジスタ) 電線色: 黒色	MAXDC40V/200mA
6	電源DC12V 電線色: 茶色	3-4間短絡の場合 接液時 トランジスタ ON 電線GND 接液時 赤色LED 点灯 電線色: 青色
5	ND or NC Select 電線色: 黒色	3-4間開放の場合 接液時 トランジスタ OFF 接液時 赤色LED 消灯 電線色: 黒色
4	ND or NC Select 電線色: 黒色	
3	センサ - 電線色: 赤色	
2	センサ + 電線色: 茶色	センサ間電圧 AC5V-p10KHz 方形波
1		

結線表

CPセンサ駆動ユニット(トランジスタ出力)

HSU-2001-T